



PPA-121

JBSYSTEMS

Product 191



Beschrijving

- Een krachtige, draagbare PA-luidsprekercombinatie met geïntegreerde MP3-speler (speelt ook WMA-bestanden af) en FM-radio
- De MP3-speler accepteert zowel USB-sticks als SD-HC geheugenkaarten tot maximaal 32GB
- De FM-radio is voorzien van een geïntegreerde antenne (geen kapotte antennes) en automatische programmering voor de voorkeuzestations
- Krachtige 250 Wrms versterker (500 W muziek)
- Naast de geïntegreerde speler is het apparaat voorzien van de volgende aansluitingen:
 - 2 Microfooningangen (gebalanceerd en ongebalanceerd)
 - 1 lijningang (gebalanceerd en ongebalanceerd)
- Lijnuitgang (gebalanceerd) voor het aansluiten van extra luidsprekers
- Regeling voor hoge / lage tonen
- Heavy-duty Polypropyleen luidsprekerbehuizing
- Ingebouwd heavy-duty draaghendel
- Ingebouwde 35 mm statiefadapter
- Ingebouwde ophijspunten
- Krachtige 30 cm (12") laagtonenluidspreker
- Krachtige 3,5 cm (1,35") Compressiedriver

Technische Informatie

PLAYER

USB-memory:

SD-card:SD + SDHC

Accepted audio files: WMA, MP3 (different sample rates, up to 320kbps)

FM Radio freq range: 87,5 to 108MHz

FM Radio tuning steps: 0,1MHz

IR-Remote replacement battery: CR2025 3V battery (included)



Downloads



Product Manual



Declaration



Foto's



AMPLIFIER

Amplifier Power: 250Wrms

Freq. Resp. (+/-3dB): 45 – 20.000Hz

THD (1kHz / 1W): 0,12%

Input Sensitivity line: 1V

Input Sensitivity micro: 15mV

Input impedance: 20kohm

S/R ratio (mic off): >85dB

EQ low: +/-12dB @ 100Hz

EQ high: +/-12dB @ 10kHz

Cooling: natural air cooling

Microphone input: Bal/unbal XLR/Jack

Line input: Bal/unbal XLR 3pin

Line output: Bal/unbal XLR 3pin

Fuse (5x20mm): F5A / 250V

Power supply: 115Vac/60Hz 230Vac/50Hz

Dimensions HxWxD: 580 x 372 x 315 mm

Weight: 15 kg